

## 下載專用 4-1

### EF-P8800K

※注意，操作設備請將鎖具及門置於開啟狀態

#### A: 密碼設置

按設定鍵→輸入原密碼→按#→按 1→輸入新密碼→按#→再次輸入新密碼→按設定鍵→結束程序

#### B: 卡片設置

按設定鍵→輸入原密碼→按#→按 2→將卡貼近感應區→發出嗶嗶聲→完成 1 張的讀取(可連續讀取)→按設定鍵→結束程序

#### C: 指紋設置

按設定鍵→輸入原密碼→按#→按 3→待嗶嗶聲後→將手指按壓感應區隨數字跳動 1 指需驗證 4 次(可連續讀取)→按設定鍵→結束程序

#### D: 訪客(1 次性密碼)設置

按設定鍵→輸入原密碼→按#→按 4→輸入新密碼→按#→再次輸入新密碼→按設定鍵→結束程序

#### E: 卡片全部刪除設置

按注設定鍵不放約 3 秒→發出嗶聲放開設定鍵→輸入密碼→按#→按 2→按住#不放約 5 秒→發出聲音完成程序

#### F: 指紋全刪

按注設定鍵不放約 3 秒→發出嗶聲放開設定鍵→輸入密碼→按#→按 3→按住#不放約 5 秒→發出聲音完成程序

#### ◎快速建立 ID 編號:

從原本上述設定中，已將讀取的卡或指紋自動照 001，002 自行記錄為自然排序

#### G: 單獨增加卡片設置

按設定鍵→輸入密碼→按#→按 2→輸入 ID 編號(001-099)→按#→將卡貼近感應區→發出嗶嗶聲→完成 1 張的讀取(可連續編號讀取)→按設定鍵→結束程序

#### H: 單獨刪除卡片設置

按注設定鍵不放約 3 秒→發出嗶聲放開設定鍵→輸入密碼→按#→按 2→輸入要刪除的 ID 編號→按#→發出聲音完成程序

#### I: 單獨增加指紋設置

按設定鍵→輸入密碼→按#→按 3→輸入 ID 編號(001-099)→按#將手指按壓感應區隨數字跳動 1 指需驗證 4 次(可連續編號)→按設定鍵→結束程序

#### J: 單獨刪除指紋設置

按注設定鍵不放約 3 秒→發出嗶聲放開設定鍵→輸入密碼→按#→按 3→輸入要刪除的 ID 編號→按#→發出聲音完成程序

## 下載專用 4-2

### 個人化功能

- A:手自動關門設置: 觸碰面板使其亮起→輸入密碼→按#→按 5(手動)/按 2(自動)→按設定鍵→完成
- B:調整音量設置: 觸碰面板使其亮起→輸入密碼→按#→點按 3(大)/點按 6(小)→按設定鍵→完成
- C:未關門警示音: 觸碰面板使亮起→輸入密碼→按#→按 7→按設定鍵→完成  
(重複步驟開啟/關閉)
- D:語音模式: 觸碰面板使亮起→輸入密碼→按#→按 8→按設定鍵→完成  
(重複步驟開啟/關閉)
- E: 室內暗鎖啟動: 門於關閉狀態→按住開關門鍵不放約 3 秒→發出聲音→鎖定  
(此時室外無法操作)
- F: 感應栓跳開警報: 觸碰面板使亮起→輸入密碼→按##→按 1(開啟)按 4(關閉)  
按設定鍵→完成
- G:雙重認證開啟: 觸碰面板使亮起→輸入密碼→按##→按 2(開啟)按 5(關閉)  
按設定鍵→完成

## 遠端模組 APP

※注意 模組內附的 QR 碼非常重要，是模組的身份證

1: 安卓系統先至 **PLAY** 商店下載 **KEYWE**

蘋果系統先以 **GOOGLE** 信箱申請 **KEYWE** 帳號

2: 增加設備: (Connect Door Lock)

掃描 QR 碼(QR code)→連結門鎖

3: 增加成員(User Management)

增加家庭成員→輸入成員電話號碼(要先申請 KEYWE 帳號)→完成

4: 建立臨時的訪客碼

增加成員(User)→建立訪客密碼(Create Guest Key)→輸入名稱，開始時間，結束時間→完成 ※訪客無須申請 KEYWE 帳號，可直接輸入訪客碼即可

5: 查詢進出記錄(Acces History)